



## Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)

2873

### Hlavní elektrické prvky

Jmenovité napětí	230 V
frekvence	50 Hz

### Napětí

Provozní napětí	230 V AC
- napěťová zkouška je možná bez demontáže	

### Elektrický proud

Řídicí proud	100 mA
--------------	--------

### Pojistka

Jemná pojistka	T 3,15 H 250
Pojistka	s náhradní pojistkou, odolný proti zkratu a bezpečný proti přetížení (pojistka)

### Výkon

stmívatelná, konvenční trafa	20...500 VA
Ztráta výkonu při plném zatížení	~ 5 W

### Materiály

barva	neplatí
materiál	plast/kov

### Rozměry

Osový rozměr	4 mm
--------------	------

### Ovládání kompaktních zářivek

Kompaktní zářivky	3...100 W
-------------------	-----------

#### Ovládání LED zdrojů

stmívatelné LED svítidlo 230 V	3...100 W
--------------------------------	-----------

#### Ovládání žárovek

Žárovky a halogenová svítidla 230 V	20...500 W
-------------------------------------	------------

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

#### Připojení

Připojovací průřez (jeden drát)	1, 2,5 mm <sup>2</sup>
typ zátěže	induktivní

- se svorkou pro základní zátěž odpojovače sítě
- s bezšroubovými svorkami

#### Nastavení

- nastavitelný základní jas

#### Zařízení

- náběh fáze
- s tlačítkovým spínačem/přepínačem

#### Bezpečnost

neobsahuje halogeny	ano
---------------------	-----

#### Identifikace

Profese / aplikace	Řízení světla
Hlavní designová linie	Řízení světla
Sekundární designová(é) linie	Řízení světla, Domácí elektronika

#### Návod

Text upozornění	Výměna pojistek je možná bez demontáže krytu.
-----------------	---