



Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x

80262180

#### Provedení

typ upevnění	zapuštěná montáž
--------------	------------------

#### Funkce

Provozní režim	s testovacím provozem
- simulace přítomnosti	
- s funkcí "party"	

#### Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21...32 V DC
------------------------------	--------------

#### Měření

Pole záběru, pravoúhlé	~ 12 x 16 m
------------------------	-------------

#### Čidlo

Úhel záběru, nastavitelný	každý strana ~ 45...90 °
---------------------------	--------------------------

#### Materiály

materiál	plast/kov
Povrch	ostatní

#### Ovládání osvětlení

Vstupní jas, nastavitelný	~ 5...1000 lx
---------------------------	---------------

#### Instalace, montáž

Způsob montáže	s rozpěrnými příchytkami
----------------	--------------------------

#### Připojení

- s integrovaným sběrnicevým vazebním členem	
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky	

#### Nastavení

Podporovaný režim nastavení	system, easy
Doba doběhu, nastavitelná	10 s...30 mn

#### Bezpečnost

krytí IP	IP20
neobsahuje halogeny	ne

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

#### Identifikace

Profese / aplikace	KNX - snímače
Hlavní designová linie	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Sekundární designová(é) linie	KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas

#### Návod

Text upozornění	Trvalé přímé sluneční záření směřující do nahoru orientované roviny detekce může vést k výpadku čidla pohybu. Určeno pouze do interiéru!
-----------------	--