



KNX RF dálkový ovladač, 2-kanálový, bílá/šedá

TU402



Provedení

| | |
|----------------|-------|
| počet tlačítek | 2 |
| typ upevnění | další |

Funkce

- Doplnkové funkce ETS: + 6 scén, provozní režim Zap/Vyp, tlačítko, ukazatel stavu, stmívací hodnota
- funkce reset (nastavení z výroby)
- Funkce quicklink: spínání, stmívání, žaluzie, 2 scény, časové spínání, tlačítko zavírače, paměť

Ovládací a signalizační prvky

- s tlačítkem pro konfiguraci

Připojení

| | |
|--------------------|-----------|
| Rádiový protokol | Rádio KNX |
| Kategorie příjemce | 2 |

Frekvence

| | |
|----------------------------|-----------|
| vysílací frekvence | 868 MHz |
| Rádio - vysílací frekvence | 868,3 MHz |

Výkon

| | |
|------------------------|---------|
| Rádio - vysílací výkon | < 10 mW |
|------------------------|---------|

Dosah

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| maximální dosah přenosu | 30m v domě / 100m ve volném prostoru |
|-------------------------|--------------------------------------|

Baterie

| | |
|--------------------------|-------|
| překlenutí výpadku sítě | 5 let |
| Životnost baterie [roky] | ~ 5 |

Rozměry

| | |
|-----------------|---------------------|
| hloubka | 15,8 mm |
| výška | 83 mm |
| rozměry (DxŠxV) | 83 x 46,5 x 15,8 mm |
| šířka | 46,5 mm |

Připojení

- Integrace via rádio KNX mediální spojka do systému KNX-TP

Zařízení

| | |
|------------------------|---|
| Počet rádiových kanálů | 2 |
|------------------------|---|

Bezpečnost

| | |
|----------|------|
| krytí IP | IP50 |
|----------|------|

Podmínky použití

| | |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10...45 °C |
|------------------|-------------|

- nízká potřeba vlastní energie