



Spínací reléový modul, 8/4 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy

TXA608D

Provedení

typ upevnění	REG
--------------	-----

Funkce

Provozní režim	je možný libovolný smíšený provoz funkcí pohonu a spínání
----------------	---

- vhodný ke spínání různých vnějších vodičů
- s funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel
- s funkcí protisluneční ochrany
- pro spínání např. 8 nezávislých zátěží nebo ovládání 4 pohonů

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	ano
-----------	-----

- tlačítka pro ruční ovládání pro Zap/Vyp (nahoru/dolů), funkce sběrnice Zap/Vyp pro kanál/přístroj

Připojení

Sběrnicový systém Funkbus	ne
---------------------------	----

Sběrnicový systém LON	ne
-----------------------	----

Sběrnicový systém Powernet	ne
----------------------------	----

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC	230 V
--------------------	-------

frekvence	50/60 Hz
-----------	----------

jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Provozní napětí nad sběrnicí	21...32 V DC
------------------------------	--------------

systemové napětí	30V DC sběrnice
------------------	-----------------

Elektrický proud

nominální jmenovitý proud	16 A
---------------------------	------

Výkon

max. zátěž svítidla s elektronickým transformátorem	1200 W
konvenční trafo	1600 VA
elektronická trafo	1200 W

Materiály

barva	šedá
-------	------

Rozměry

Šířka sériového vestavného přístroje (REG)	6 modules
Výška	90 mm

Ovládání kompaktních zářivek

Energeticky úsporná svítidla	20 x 23 W
------------------------------	-----------

Ovládání LED zdrojů

Max. počet svítidel LED/ESL	18
230 V LED-světla	18 x 23 W
Výkon LED	216 W

Ovládání žárovek

max. zátěž pro žárovkové svítidlo	2300 W
Žárovky a halogenová svítidla 230 V	2300 W

Připojení

průřez pro flexibilní vodiče	0,75 - 2,5mm ²
průřez pro pevné vodiče	0,75 - 2,5mm ²
typ zátěže	kapacitní zátěž
Průřez vedení (flexibilní)	0,75...2,5 mm ²
Průřez vedení (tuhé)	0,75...2,5 mm ²
typ kontaktu	8S
typ připojení	QuickConnect

- s integrovaným sběrníkovým vazebním členem
- se zásuvnými svorkami QuickConnect
- připojení sběrnice pomocí přípojovací svorky

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	easy, system
-----------------------------	--------------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	ano
---------------------------	-----

Zařízení

Modulární možnost rozšíření	ne
-----------------------------	----

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota skladu / transportu	-20...70 °C

Identifikace

Přístroj řady	TXA
Hlavní designová linie	KNX